

Exercice 1 (2 points).

1. Qu'affiche ce programme ?

```
a = 7
b = 8
a = b - a
b = a * a
print(b)
```

2. On définit la fonction suivante.

```
def fonction3(x, y):
    if x + y > 10:
        z = x
    else:
        z = y
    return 2 * z
```

Que renvoie l'appel suivant ?
fonction3(4, 3)

Exercice 2 (5 points). Selon des sites web spécialisés, l'autonomie de la trottinette électrique de Sophie baisse de 15% chaque année. Au moment de son achat, l'autonomie est de 20 km.

Sophie devra changer la batterie de sa trottinette lorsque l'autonomie deviendra inférieure à 10 km.

On rappelle que diminuer une quantité de 15% revient à la multiplier par 0,85.

1. Compléter la fonction suivante pour qu'elle calcule et renvoie le nombre d'année avant que l'autonomie de la trottinette devienne inférieure à 10 km.

```
def seuil():
    annee = 0
    autonomie = 20
    while ...:
        annee = annee + 1
        autonomie = ...
    return annee
```

2. Complétez le tableau suivant avec les valeurs successives prises par les variables `annee` et `autonomie` au cours de l'exécution de la fonction, à la fin de chaque itération de la boucle. Arrondir les quantités au centième.

<code>annee</code>	0								
<code>autonomie</code>	20								

3. Au bout de combien d'année Sophie devra-t-elle changer sa trottinette ?